U=24kV

Skaidrojošs apraksts.

1. Projekts izstrādāts pēc tehniskajiem noteikumiem, kur izsniegusi AS "Sadales tīkls" Rietumu Ekspluatācijas daļa.
2. **Projekts paredzēts izbūvēt kopā ar "Stadiona ielas pārbūve, Pāvilostā, Pāvilostas novadā" ielas un ielas apgaismojuma projektu.**
3. Objekta atrašanās vieta: Pāvilosta, Stadiona iela;
Objektā paredzēts:
Izbūvēt jaunu 20 kV kabeļlīnijas posmu, kas neatradīsies zem projektējamās ielas.
Atslēgt un demontēt 20 kV kabeļlīnijas ievadu TP 4280 (TP4261=>4280), demontētā kabeļa vieta montēt jaunizbūvēto kabeli un pieslēgt. Stadiona ielas galā savienot ar esošo kabeļlīniju,skatīt plānus ELT-3;
Uzstādīt 0,4 kV kabeļlīnijai TP4280 =>"Dzintaru iela 99" divdaļīgu aizsargcauruli, 750 N. Uzstādīt izbūvējot ielu, kad ir demontēts esošais ielas segums. Skatīt plānu ELT-3
Lattelecom sakar kabeļu līnijas šķērsot atbilstoši MK noteikumiem Nr. 574, tas ir 0,5 m zem vai virs sakaru kabeļiem.
Komunikāciju šķērsošanu veikt bez mehānismu pielietošanas.
Atjaunošanas darbi paredzēti "Stadiona ielas pārbūve, Pāvilostā, Pāvilostas novadā" ielas un ielas apgaismojuma daļā. Paredzēti atjaunošanas apjomi var mainīties, ņemot vērā komunikāciju izbūves secību.
4. Veicot būvniecības darbus ņemt vērā piezīmes ELT-1 lapā un piezīmes, ja tādas ir, pie saskaņojumiem.
5.Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus, būvuzņēmēja pienākums ir iepazīties ar visiem būvprojekta tehniskajiem noteikumiem un iegūt visu informāciju par esošajiem virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām, kā arī saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu uzsākšanai.
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu.
7. Šķērsojumu vietās ar sakaru komunikāciju šķērsot (45*-90*), elektriskos kabeļus, ieguldīt zem LTC tīkliem ar aizsardzību.
8.Izbūvējot kabeļu līnijas, tās ieguldīt 0,7m dziļumā, un ne mazāk kā 1,0m dziļumā lauksaimniecībā izmantojamā zemē.
9. Būvniecības gaitā obligāti jāsaglabā drenu sistēma un drenu kolektoru darbība.
10.Ceļu šķērsošanas vietās kabeli jāievieto aizsargcaurulē, jāizbūvē vismaz 1,0m dziļumā.
11. Izstrādājot projektu ņemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko noteikumu prasības, kā arī privātīpašnieku vēlmes.
12. Projekts atbilst LEK un LBN prasībām.
13. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē, aizvācot visus demontētos materiālus.
14. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.
15. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projektā norādīto.
16. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
17. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.

Objekta atrašanās vieta



ELT sadaļā pieņemtie apzīmējumi:

	Vienlaicīgi izbūvējama ielas seguma kontūra līnija
W2 — W2	Proj. 20 kV kabeļlīnija
W0 — W0 — W0	Vienlaicīgi izbūvējama 0,4 kV apgaismojuma kabeļlīnija
	Proj.20 kV kabeļlīnijas savienojuma uzmava
	Vienlaicīgi izbūvējams apgaismojuma balsts
	Kabeļlīnijas aizsargcaurules

Objekta tehniski ekonomiskie rādītāji		
Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Elektrotīkla spriegums	kV	20
Izbūvējamais kabelis	km	0.18
Savienojuma uzmavas	skaits	1

Rasējuma pamatkomplekta sasraksts:	
Skaidrojošs apraksts	ELT-1
Situācijas plāns ar skaņojumiem	ELT-2
Trases plāns	ELT-3
Principshēma ar griezumiem	ELT-4
Montāžas darbu specifikācija	ELT-5
Materiālu specifikācija	ELT-6

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

SIA "KCE"
Reģistrācijas numurs: LV41203037327
Adrese: Dzirnavu iela 73 - 2, LV-1011
e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964

Būvproj.vad.	J.Voitko		01.2017
Izstrādāja	M.Pušilovs		01.2017

Stadiona ielas pārbūve, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
(20kV kabeļu līnijas pārcelšana, kabeļu aizsardzība)

Pasūtītājs: Pāvilostas novada pašvaldība

Skaidrojošs apraksts

Marka: ELT		
Stadija	Lapa	Mērogs
ts	1	bez mēroga
Pasūtījuma Nr.		2016-EP-004
Arhīva reģ. Nr.		